

NOX'PRO

CENTRALE MIXTE
" RADIO-FILAIRE "

NXR 6400



- CENTRALE D'ALARME RADIO-FILAIRE :
 - 60 ZONES RADIO
 - 4 ZONES FILAIRES
- PARAMÉTRABLE EN LOCAL ET À DISTANCE AVEC TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE INTÉGRÉ
- CLAVIER LCD
- GUIDE VOCAL

- Centrale mixte (radio-filaire).
- Transmission digitale et vocale.
- Microprocesseur BUS multi-tâches.
- Logiciel convivial WINWAVE (sous windows) pour la programmation et le téléchargement.
- Sorties contrôlables (fonctions domotiques) par le clavier ou par la ligne téléphonique.
- Diffusion de messages vocaux (pré-enregistrés ou enregistrables) en local et à distance.
- Écoute et interphonie (en alterné).
- Mémoire des 256 derniers événements.
- Paramétrage possible sur 4 secteurs.

Les centrales de la Gamme **NOX'PRO** offrent les solutions les plus avancées et les plus efficaces pour toutes les installations de sécurité professionnelle

NoxalarmTM

La protection de vos biens et de votre habitat

SYSTÈME D'ALARME MIXTE RADIO ET FILAIRE.
AUTOMATISATION DE LA MAISON.

les fonctions alarme et automatisation de la maison sont intégrées dans la centrale **NXR 6400**, ces fonctions répondent aux besoins des installations commerciales et résidentielles.

La **NXR 6400** : centrale 60 zones radio et 4 filaires.
Accepte jusqu'à 60 détecteurs IR ou contacts d'ouverture radio identifiés.

Clavier LCD

La centrale **NXR 6400** accepte jusqu'à 7 claviers LCD supplémentaires reliés sur le même BUS.

Les claviers LCD permettent à l'installateur de programmer le système, et à l'utilisateur de l'armer et de le désarmer, de consulter la mémoire des 256 derniers événements, mais aussi de visualiser l'état de la centrale.

Les claviers permettent de réaliser des fonctions auxiliaires telles que :

- Fonction " carillon "
- Fonction " panique "
- Fonction " médicale "
- Fonction " incendie "
- Fonction " domotique "

Options multiples de transmission

La centrale **NXR 6400** intègre également la transmission vocale et digitale.

En mode " vocal ", vous composez des messages d'alarmes personnalisés enregistrés par l'utilisateur ou déjà pré-enregistrés.

En mode " digital " la centrale transmet vers un PC de télésurveillance toutes les informations d'alarme, de mise en marche, de mise à l'arrêt, etc.

Messages vocaux à diffusion vocale

La centrale **NXR 6400** permet d'enregistrer jusqu'à 47 messages de 10 secondes maxi chacun. Ces messages peuvent être liés aux événements du système comme : Armement/Désarmement, état d'une zone, ainsi que pour des fonctions de contrôle ou domotiques.

Vérification dynamique de l'état de la batterie

La centrale **NXR 6400** effectue une vérification dynamique de l'état de la batterie toutes les 5 secondes.

Sorties d'alarmes programmables

La centrale **NXR 6400** est capable de mettre en œuvre diverses fonctions de sécurité, de confort ou domotiques. Ces fonctions peuvent être actionnées par les claviers, par des émetteurs radio ou par un téléphone distant (DTMF).



NXR 6400

ACCESSOIRES FILAIRES OPTIONNELS DE LA GAMME NOX'PRO



Code : 120 011

Clavier LCD

- Clavier compact à 2 x 16 caractères sur deux lignes
- 2 boutons panique
- Messages programmables
- Visualisation des événements
- 2 boutons pour les urgences
- Touches souples rétro-éclairées avec tonalité
- Programme multi-langues
- Fonctionne avec toutes les centrales **NXW**



Code : 140 049

Module d'extension sorties relais (MESR)

- 4 sorties relais
- Connexion BUS et programmation réalisable avec le clavier



Code : 140 045

Boîtier de contrôle (BC) (à encastrer)

- Boutons panique
- Fonction panique et activation nuit (partiel)

ACCESSOIRES RADIO OPTIONNELS DE LA GAMME NOX'PRO



Code : 100 006

Détecteur infrarouge radio VIC 64 PRO

- Détecteur infrarouge radio spécial animaux (25 kg maxi)
- Portée 18 mètres
- Angle 105°
- Livré avec rotule de montage
- Pile 3 V lithium



Sirène extérieure 9064 FLS

- Sirène extérieure RADIO en ABS pour installation filaire. Composée d'une 9064 FL et d'un émetteur spécifique câblée sur la centrale.


Code : 060 007



Code : 100 007

Détecteur de fumée radio DFR 64

- Détecteur de fumée radio
- Pile 9 V



Code : 100 005

Détecteur d'ouverture radio DOOR

- Détecteur d'ouverture radio
- Livré avec cale de montage
- Pile 9 V



Code : 100 021

Télécommande KS 64 PRO

- 4 boutons : entièrement programmable

LES OUTILS



Code : 140 050

Module Eeprom (EEP)

- Module plug-in pour le transfert des données vers d'autres centrales pour répéter les configurations
- Pas besoin de ligne téléphonique ni de PC



Code : 140 044

Interface câble RS-232

- Connexion locale à un PC équipé du logiciel WINWAVE
- Impression du journal des événements sur une imprimante en série

- 60 zones radio, 4 zones filaires (résistance fin de ligne) programmables avec autoprotéctions.
- 4 secteurs et 4 modes partiels.
- Guide vocal avec messages pré-enregistrés et enregistrables.
- Zones carillon programmables.
- Fonction double déclenchement.
- Fonction un cycle sirène par zone ou sortie.
- Sortie spéciale RAZ pour détecteurs incendie
- 4 valeurs de temporisation de sortie différentes et 10 temporisations d'entrée différentes.
- 100 codes utilisateurs.
- 8 plages horaires programmables.
- Armement / Désarmement automatique en utilisant les plages horaires.
- Programmation de la personnalisation des codes.
- 7 Claviers LCD supplémentaires peuvent être raccordés.
- Test et contrôle dynamique de la batterie.
- 8 sorties entièrement programmables.
- En option une extension 4 sorties relais (MESR).
- Horloge temps réel intégrée.
- Mémoire des 256 derniers événements.
- Transmetteur digital et vocal intégré.
- Interface câble RS 232 pour connexion locale PC (optionnel).
- Module EEPROM externe à connecter sur le RS 232 pour la sauvegarde de la programmation (optionnel).
- Possibilité de connecter une imprimante série.
- Commandes DTMF par téléphone distant.
- Logiciel WINWAVE de télé-programmation et maintenance en local ou à distance pour PC sous environnement Windows.
- Contrôle du déroulement de la transmission téléphonique et supervision de la ligne.
- 6 numéros d'appel et 4 scénarios programmables.
- Jusqu'à 60 détecteurs radio.
- Jusqu'à 80 télécommandes radio.
- Fonction panique.

Spécifications techniques

Entrée alimentation	230 V secteur avec transformateur, chargeur 1 A - 17 VA C@1.4A via classe 2 - 25 V A
Tension boucle (entrée zone)	5 V DC
Courant boucle	0,5 mA avec max. 15 K Ω résistance ligne
Zone RFL	2,2 K Ω et 4,7 K Ω et 8,2 K Ω
Alimentation périphériques	2 sorties 12 V DC 0,5 A régulée avec fusibles polyswitch
1 sortie faible puissance	1 sortie contrôlée - 100 mA@12 V DC
1 sortie forte puissance	1 A - 12 V DC
1 sortie relais	C - <i>NO</i> - <i>NF</i>
Chargeur batterie	13,8 V autorégulation à 350 mA
Consommation de la centrale en veille	130 mA
Consommation du clavier LCD en veille	59 mA
Nombre maximum de claviers	7 claviers LCD
Température de fonctionnement	--- 10° C à + 50° C
Température de stockage	--- 20° C à + 70° C
Dimensions de la centrale (H x L x P)	185 x 270 x 65 mm
Type de batterie utilisée	au plomb -12 V - 1,3 Ah rechargeable
Certifications	TBR/CTR21, CE

PACKS DE LOCICIELS WINWAVE pour téléchargements

- compatibles Windows.

LES CENTRALES DE LA GAMME **NOX'PRO** OFFRENT LES SOLUTIONS LES PLUS AVANCÉES ET LES PLUS EFFICACES POUR TOUTES LES INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE.



Noxalarm™

une marque de NOXHOM S.A.S.

Z.A.C. de l'Orme-Pomponne • 50-52, rue Paul-Langevin • 91130 Ris-Orangis

Tél. : 01 69 02 88 00 • Fax : 01 69 02 88 10

E-mail : noxhom@noxhom.fr - Site web : www.noxhom.fr